

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Suitable for covered external, UL listed for Wet locations.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

-This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use. Switch the product off and allow to cool before handling or changing bulbs.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.

Cleaning Instructions

- Brass** - all types: Use a soft dry lint free cloth
- Bronze, Nickel, Silver & Chrome:** Use a dry cloth only, no chemical cleaners
- Glass:** We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.
- Gilt Wood:** Use a dry cloth only
- Ceramic:** Use a damp cloth only
- Wood:** Wax polish i.e. Antique wax
- Alabaster:** Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.
- Lacquered Furniture:** Furniture polish
- Crystal:** Damp cloth
- Card/Laminated Shades:** Use a Feather duster only
- Silk Shades:** Gently tap to lift dust
- Needlework:** Dry-clean
- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.

Pole Mounting Information - Read Before Installation

For pole mounting, ensure the compatible pole meets the requirements of the local regulations. For further information regarding the specifics around pole mounting, please contact Vaughan.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballer soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Convient pour les extérieurs couverts, homologué UL pour les endroits humides.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant l'utilisation. Éteignez le produit et laissez-le refroidir avant de manipuler ou de changer les ampoules.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.

Informations sur le montage sur poteau - À lire avant l'installation


Pour le montage sur poteau, s'assurer que le poteau compatible répond aux exigences de la législation locale. Pour plus d'informations sur les spécificités du montage sur poteau, veuillez contacter Vaughan.




1. Open the door of the lantern and remove the glass bulb cover. Remove the screws which secure the wiring tray cover.




2. Remove the security screws that hold the lantern onto the base. Remove the screws on the mounting collar and lift the lantern off from the mounting collar base.




3. Mark and drill the locations of the mounting holes. Ensure that the supply cable is in place and then secure the mounting plate to the surface using suitable fixings. Caulk (Silicone Caulking Compound, not supplied) completely around the contact section of the mount to prevent water ingress.



4. Replace the wiring tray cover removed earlier. Ensure the supply wires are protruding from the wiring hole in the base of the lantern. Ensure that the rubber seal is in place around the top of the wiring tray.




5. Having identified the house-hold wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above.




6. Place the lantern on the mounting collar, lift the wiring tray cover and tighten the security screws to the mounting plate. Tighten the 3 screws that secure the lantern to the collar of the mounting plate.


Using the screws previously removed secure the wiring tray. Do not use a powered screwdriver, instead only tighten by hand.



7. To access the bulb, pull the latch to release the door.




8. To replace the bulb, unscrew the glass cap on the lamp holder and remove the bulb.



9. When the bulb has been replaced, replace the gasket and the glass cap ensuring the cap is secured tightly.

NOTE: The cap must be tightly secured, failure to secure the cap will result in water ingress and risk of electrical shock.



10. After accessing the bulb, gently close the door. Close the latch and ensure it is secure.

Français

1. Ouvrez la porte de la lanterne et retirez le couvercle de l'ampoule en verre. Retirez les vis qui fixent le couvercle du plateau de câblage.
2. Retirez les vis de sécurité qui maintiennent la lanterne sur la base. Retirez les vis du collier de montage et soulevez la lanterne de la base du collier de montage.
3. Montage en surface uniquement. Marquez et percez les emplacements des trous de montage. Assurez-vous que le câble d'alimentation est en place, puis fixez la plaque de montage à la surface à l'aide de fixations appropriées. Calfeutrez (composé de calfeutrage en silicone, non fourni) tout autour de la section de contact du support afin d'éviter toute infiltration d'eau.
4. Remettez en place le couvercle du plateau de câblage retiré précédemment. Assurez-vous que les fils d'alimentation dépassent de l'orifice de câblage situé à la base de la lanterne. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est en place autour du haut du plateau de câblage
5. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez l'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de fils comme indiqué ci-dessus. 3/8" de conducteur nu doit être exposé pour les terminaisons.
6. Montage sur surface plane uniquement. Placez la lanterne sur le collier de montage, soulevez le couvercle du plateau de câblage et serrez les vis de sécurité sur la plaque de montage. Serrez les 3 vis qui fixent la lanterne au collier de la plaque de montage. À l'aide des vis retirées précédemment, fixez le plateau de câblage. N'utilisez pas de tournevis électrique, mais serrez-les à la main.
7. Pour accéder à l'ampoule, tirez sur le loquet afin de libérer la porte.
8. Pour remplacer l'ampoule, dévissez le bouchon en verre du support de lampe et retirez l'ampoule.
9. Une fois l'ampoule remplacée, remettez le joint et le bouchon en verre en vous assurant que le bouchon est bien fixé. REMARQUE : Le bouchon doit être fermement fixé. Si le bouchon n'est pas fixé, il y aura une infiltration d'eau et un risque de décharge électrique.
10. Après avoir accès à l'ampoule, fermez doucement la porte. Fermez le loquet et assurez-vous qu'il est sécurisé.

Español


1. Abra la puerta de la lámpara y quite la tapa de cristal de la bombilla. Retire los tornillos que fijan la tapa de la bandeja del cableado.
2. Quite los tornillos de seguridad que sostienen la lámpara en la base. También retire los del anillo de montaje y levante la lámpara de la base de dicho anillo.
3. Montaje en superficie únicamente. Marque y perforo la ubicación de los agujeros de montaje. Asegúrese de que el cable de alimentación esté en su lugar y, posteriormente, fije la placa de montaje a la superficie empleando las fijaciones adecuadas. Selle (el compuesto de sellado de silicona no viene suministrado) completamente alrededor de la sección de contacto del montaje para prevenir que entre agua.
4. Recolecte la tapa de la bandeja del cableado que quitó anteriormente. Asegúrese de que los cables de alimentación sobresalgan del agujero para el cableado en la base de la lámpara. Asegúrese de que el sello de goma esté colocado alrededor de la parte superior de la bandeja del cableado.
5. Una vez identificado el cableado doméstico, conecte el suministro del edificio y los cables del producto en los conectores de cables como se muestra arriba. Se deben exponer 3/8" de conductor desnudo para las terminaciones.
6. Montaje en superficie plana únicamente. Coloque la lámpara en el anillo de montaje, levante la tapa de la bandeja del cableado y apriete los tornillos de seguridad a la placa de montaje. Apriete los 3 tornillos que fijan la lámpara al anillo de la placa de montaje. Empleando los tornillos que quitó previamente, fije la bandeja del cableado. No use un destornillador eléctrico, apriételo con la mano.
7. Para acceder a la bombilla, tire del pestillo para abrir la compuerta.
8. Para reemplazar la bombilla, desensosque la tapa de vidrio del portalámparas y retire la bombilla.
9. Una vez reemplazada la bombilla, cambie la junta y la tapa de vidrio y compruebe que la tapa esté bien asegurada. NOTA: la tapa tiene que estar bien asegurada; si no está bien fijada, se producirá la entrada de agua y el consiguiente riesgo de una descarga eléctrica.
10. Después de acceder a la bombilla, cierre suavemente la compuerta. Cierre el pestillo y asegúrese de que este quede fijado de forma segura.

Deutsche


1. Öffnen Sie die Tür der Laterne und entfernen Sie die Glühbirnenabdeckung. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Abdeckung des Kabelträgers befestigt ist.
2. Entfernen Sie die Sicherungsschrauben, mit denen die Leuchte am Sockel befestigt ist. Entfernen Sie die Schrauben am Befestigungsring und heben Sie die Leuchte von der Montagebasis ab.
3. Nur Oberflächenmontage. Markieren und bohren Sie die Stellen für die Befestigungslöcher. Vergewissern Sie sich, dass das Versorgungskabel an Ort und Stelle ist, und befestigen Sie dann die Montageplatte mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Oberfläche. Dichten Sie den Kontaktbereich der Halterung vollständig ab (Silikon-Dichtmasse, nicht mitgeliefert), um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
4. Bringen Sie die zuvor entfernte Abdeckung des Kabelträgers wieder an. Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungskabel aus der Kabeldurchführung im Sockel der Laterne herausragen. Vergewissern Sie sich, dass die Gummichtung an der Oberseite des Kabelkanals angebracht ist.
5. Nachdem Sie die Haushaltsverkabelung identifiziert haben, verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Kabelverbindern wie oben gezeigt. 3/8" des blanken Leiters sollten für die Anschlüsse freigelegt werden.
6. Nur flache Oberflächenmontage. Setzen Sie die Laterne auf den Montagering, heben Sie die Abdeckung des Kabelträgers an und ziehen Sie die Sicherungsschrauben an der Montageplatte fest. Ziehen Sie die 3 Schrauben an, mit denen die Laterne am Bund der Montageplatte befestigt ist. Befestigen Sie den Kabelträger mit den zuvor entfernten Schrauben. Verwenden Sie keinen elektrischen Schraubenzieher, sondern ziehen Sie die Schrauben nur von Hand an.
7. Um an die Glühbirne zu gelangen, ziehen Sie an der Verriegelung, um die Klappe zu entriegeln.
8. Um die Glühbirne zu wechseln, schrauben Sie die Glaskappe auf dem Lampenhalter ab und entfernen die Glühbirne.
9. Wenn die Glühbirne gewechselt wurde, setzen Sie die Dichtung und die Glaskappe wieder auf und stellen dabei sicher, dass die Kappe fest sitzt. BEACHTEN SIE: Die Kappe muss fest sitzen. Wenn die Kappe nicht fest sitzt, tritt Wasser ein und es besteht das Risiko eines Elektroschocks.
10. Nachdem Sie die Glühbirne herausgezogen haben, schließen Sie die Klappe vorsichtig wieder. Schließen Sie den Riegel und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.

Italiano


1. Apri lo sportello del faro e rimuovi il coperchio della lampadina in vetro. Rimuovi le viti che fissano il coperchio della scatola di cablaggio.
2. Rimuovi le viti di sicurezza che tengono il faro sulla base. Rimuovi le viti sul collare di montaggio e solleva il fanale dalla base del collare di montaggio.
3. Solo montaggio in superficie. Segna e fori le posizioni dei fori di montaggio. Assicurati che il cavo di alimentazione sia in posizione e poi fissa la piastra di montaggio alla superficie utilizzando i fissaggi adatti. Riempi completamente di mastice (composto di silicone per mastice, non fornito) la sezione di contatto del supporto per evitare l'ingresso dell'acqua.
4. Riposiziona il coperchio della scatola di cablaggio rimosso in precedenza. Assicurati che i cavi di alimentazione sporgano dal foro di cablaggio alla base del faro. Assicurati che la guarnizione di gomma sia in posizione intorno alla parte superiore della scatola di cablaggio.
5. Dopo aver identificato il cablaggio domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ai cavi del prodotto insieme nei connettori dei cavi come mostrato sopra. 3/8" di conduttore nudo dovrebbero essere scoperti per le terminazioni.
6. Solo montaggio su superficie piana. Posiziona il faro sul collare di montaggio, solleva il coperchio della scatola di cablaggio e fissa le viti di sicurezza alla piastra di montaggio. Stringi le 3 viti che fissano il faro al collare della piastra di montaggio. Usando le viti rimosse in precedenza, fissa saldamente la scatola di cablaggio. Non utilizzare un cacciavite elettrico, stringi solo a mano.
7. Per accedere alla lampadina, tirare il fermo per rilasciare lo sportello.
8. Per sostituire la lampadina, svitare la copertura di vetro sul supporto della lampada e rimuovere la lampadina.
9. Una volta sostituita la lampadina, riposizionare la guarnizione e la copertura di vetro assicurandosi che la copertura sia fissata saldamente. NOTA: La copertura deve essere fissata saldamente, onde evitare la penetrazione di liquidi e il conseguente rischio di shock elettrico.
10. Dopo aver operato sulla lampadina, chiudere delicatamente lo sportello. Richiudere il fermo e assicurarsi che sia ben saldo.




1. Open the door of the lantern and remove the glass bulb cover. Remove the screws which secure the wiring tray cover.




2. Remove the security screws that hold the lantern onto the base. Remove the screws on the mounting collar and lift the lantern off from the mounting collar base.




3. Place the lantern over 2 1/2 - 3" diameter pole and orientate to the desired position. Use the holes in the collar to mark out the hole positions on the pole. Remove the lantern and drill the holes.



4. Replace the wiring tray cover removed earlier. Ensure the supply wires are protruding from the wiring hole in the base of the lantern. Ensure that the rubber seal is in place around the top of the wiring tray.




5. Having identified the house-hold wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above.




6. Place the lantern on the mounting collar, lift the wiring tray cover and tighten the security screws to the mounting plate. Tighten the 3 screws that secure the lantern to the collar of the mounting plate.


Using the screws previously removed secure the wiring tray. Do not use a powered screwdriver, instead only tighten by hand.



7. To access the bulb, pull the latch to release the door.




8. To replace the bulb, unscrew the glass cap on the lamp holder and remove the bulb.



9. When the bulb has been replaced, replace the gasket and the glass cap ensuring the cap is secured tightly.

NOTE: The cap must be tightly secured, failure to secure the cap will result in water ingress and risk of electrical shock.



10. After accessing the bulb, gently close the door. Close the latch and ensure it is secure.

Français

1. Ouvrez la porte de la lanterne et retirez le couvercle de l'ampoule en verre. Retirez les vis qui fixent le couvercle du plateau de câblage.
2. Retirez les vis de sécurité qui maintiennent la lanterne sur la base. Retirez les vis du collier de montage et soulevez la lanterne de la base du collier de montage.
3. Montage sur poteau uniquement. Placez la lanterne sur un poteau de 65-75 mm de diamètre et orientez-la dans la position souhaitée. Utilisez les trous du collier pour marquer l'emplacement des trous sur le poteau. Retirez la lanterne et percez les trous.
4. Remettez en place le couvercle du plateau de câblage retiré précédemment. Assurez-vous que les fils d'alimentation dépassent de l'orifice de câblage situé à la base de la lanterne. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est en place autour du haut du plateau de câblage
5. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez l'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de fils comme indiqué ci-dessus. 3/8" de conducteur nu doit être exposé pour les terminaisons.
6. Montage sur poteau uniquement. À l'aide des vis retirées précédemment, fixez le plateau de câblage. N'utilisez pas de tournevis électrique, mais serrez-les à la main. Calfeutrez (composé de calfeutrage en silicone, non fourni) tout autour de la section de contact du mât pour éviter toute infiltration d'eau. Placez la lanterne sur le mât et fixez-la à l'aide de fixations appropriées dans les trous précédemment percés.
7. Pour accéder à l'ampoule, tirez sur le loquet afin de libérer la porte.
8. Pour remplacer l'ampoule, dévissez le bouchon en verre du support de lampe et retirez l'ampoule.
9. Une fois l'ampoule remplacée, remettez le joint et le bouchon en verre en vous assurant que le bouchon est bien fixé. REMARQUE : Le bouchon doit être fermement fixé. Si le bouchon n'est pas fixé, il y aura une infiltration d'eau et un risque de décharge électrique.
10. Après avoir accédé à l'ampoule, fermez doucement la porte. Fermez le loquet et assurez-vous qu'il est sécurisé.

Español

1. Abra la puerta de la lámpara y quite la tapa de cristal de la bombilla. Retire los tornillos que fijan la tapa de la bandeja del cableado.
2. Quite los tornillos de seguridad que sostienen la lámpara en la base. También retire los del anillo de montaje y levante la lámpara de la base de dicho anillo.
3. Montaje en poste únicamente. Coloque la lámpara sobre un poste de entre 65 y 75 mm de diámetro y oriéntelo a la posición que desee. Use los agujeros del anillo para marcar las posiciones de los agujeros en el poste. Quite la lámpara y taladre los agujeros.
4. Recolecte la tapa de la bandeja del cableado que quitó anteriormente. Asegúrese de que los cables de alimentación sobresalgan del agujero para el cableado en la base de la lámpara. Asegúrese de que el sello de goma esté colocado alrededor de la parte superior de la bandeja del cableado.
5. Una vez identificado el cableado doméstico, conecte el suministro del edificio y los cables del producto en los conectores de cables como se muestra arriba. Se deben exponer 3/8" de conductor desnudo para las terminaciones.
6. Montaje en poste únicamente. Empleando los tornillos que retiró previamente, fije la bandeja del cableado. No use un destornillador eléctrico, apriételo con la mano. Selle (el compuesto de sellado de silicona no viene suministrado) completamente alrededor de la sección de contacto del poste para prevenir que entre agua. Coloque la lámpara en el poste y fjela con las fijaciones adecuadas en los agujeros que perforó anteriormente.
7. Para acceder a la bombilla, tire del pestillo para abrir la compuerta.
8. Para reemplazar la bombilla, desenrosque la tapa de vidrio del portalámparas y retire la bombilla.
9. Una vez reemplazada la bombilla, cambie la junta y la tapa de vidrio y compruebe que la tapa esté bien asegurada. NOTA: la tapa tiene que estar bien asegurada; si no está bien fijada, se producirá la entrada de agua y el consiguiente riesgo de una descarga eléctrica.
10. Después de acceder a la bombilla, cierre suavemente la compuerta. Cierre el pestillo y asegúrese de que este quede fijado de forma segura.

Deutsche

1. Öffnen Sie die Tür der Laterne und entfernen Sie die Glühbirnenabdeckung. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Abdeckung des Kabelträgers befestigt ist.
2. Entfernen Sie die Sicherungsschrauben, mit denen die Leuchte am Sockel befestigt ist. Entfernen Sie die Schrauben am Befestigungsring und heben Sie die Leuchte von der Montagebasis ab.
3. Nur Pfahlmontage. Setzen Sie die Laterne auf einen Mast mit einem Durchmesser von 65-75 mm und richten Sie sie auf die gewünschte Position aus. Benutzen Sie die Löcher im Kragen, um die Positionen der Löcher auf dem Mast zu markieren. Nehmen Sie die Laterne ab und bohren Sie die Löcher.
4. Bringen Sie die zuvor entfernte Abdeckung des Kabelträgers wieder an. Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungskabel aus der Kabeldurchführung im Sockel der Laterne herausragen. Vergewissern Sie sich, dass die Gummidichtung an der Oberseite des Kabelkanals angebracht ist.
5. Nachdem Sie die Haushaltsverkabelung identifiziert haben, verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Kabelverbindern wie oben gezeigt. 3/8" des blanken Leiters sollten für die Anschlüsse freigelegt werden.
6. Nur Mastmontage. Befestigen Sie den Kabelträger mit den zuvor entfernten Schrauben. Verwenden Sie keinen Schraubenzieher, sondern ziehen Sie die Schrauben nur von Hand an. Dichten Sie den Kontaktbereich des Mastes vollständig ab (Silikon-Dichtmasse, nicht mitgeliefert), um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Setzen Sie die Laterne auf den Mast und befestigen Sie sie mit geeigneten Befestigungsmitteln an den zuvor gebohrten Löchern.
7. Um an die Glühbirne zu gelangen, ziehen Sie an der Verriegelung, um die Klappe zu entriegeln.
8. Um die Glühbirne zu wechseln, schrauben Sie die Glaskappe auf dem Lampenhalter ab und entfernen die Glühbirne.
9. Wenn die Glühbirne gewechselt wurde, setzen Sie die Dichtung und die Glaskappe wieder auf und stellen dabei sicher, dass die Kappe fest sitzt. BEACHTEN SIE: Die Kappe muss fest sitzen. Wenn die Kappe nicht fest sitzt, tritt Wasser ein und es besteht das Risiko eines Elektrochocks.
10. Nachdem Sie die Glühbirne herausgezogen haben, schließen Sie die Klappe vorsichtig wieder. Schließen Sie den Riegel und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.

Italiano

1. Apri lo sportello del faro e rimuovi il coperchio della lampadina in vetro. Rimuovi le viti che fissano il coperchio della scatola di cablaggio.
2. Rimuovi le viti di sicurezza che tengono il faro sulla base. Rimuovi le viti sul collare di montaggio e solleva il fanale dalla base del collare di montaggio.
3. Solo montaggio su palo. Posiziona il faro su un palo di 65-75 mm di diametro e orientalo nella posizione desiderata. Usa i fori nel collare per segnare le posizioni dei fori sul palo. Rimuovi il faro e fai i fori.
4. Riposiziona il coperchio della scatola di cablaggio rimosso in precedenza. Assicurati che i cavi di alimentazione sporgano dal foro di cablaggio alla base del faro. Assicurati che la guarnizione di gomma sia in posizione intorno alla parte superiore della scatola di cablaggio.
5. Dopo aver identificato il cablaggio domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ei cavi del prodotto insieme nei connettori dei cavi come mostrato sopra. 3/8" di conduttore nudo dovrebbero essere scoperti per le terminazioni.
6. Solo montaggio su palo. Utilizzando le viti precedentemente rimosse, fissa la scatola di cablaggio. Non utilizzare un cacciavite elettrico, ma stringi solo a mano. Stucca (mastiche al silicone, non fornite) interamente intorno alla sezione di contatto del palo per evitare l'ingresso dell'acqua. Posiziona il faro sul palo e fissalo utilizzando i fissaggi appropriati ai fori precedentemente praticati.
7. Per accedere alla lampadina, tirare il fermo per rilasciare lo sportello.
8. Per sostituire la lampadina, svitare la copertura di vetro sul supporto della lampada e rimuovere la lampadina.
9. Una volta sostituita la lampadina, riposizionare la guarnizione e la copertura di vetro assicurandosi che la copertura sia fissata saldamente. NOTA: La copertura deve essere fissata saldamente, onde evitare la penetrazione di liquidi e il conseguente rischio di shock elettrico.
10. Dopo aver operato sulla lampadina, chiudere delicatamente lo sportello. Richiudere il fermo e assicurarsi che sia ben saldo.