

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Luminaire is suitable for indoor locations only.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use. Ensure the unit has cooled before handling.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.

Cleaning Instructions

Brass - all types: Use a soft dry lint free cloth

Bronze, Nickel, Silver & Chrome: Use a dry cloth only, no chemical cleaners

Glass: We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.

Gilt Wood: Use a dry cloth only

Ceramic: Use a damp cloth only

Wood: Wax polish i.e. Antique wax

Alabaster: Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.

Lacquered Furniture: Furniture polish

Crystal: Damp cloth

Card/Laminated Shades: Use a Feather duster only

Silk Shades: Gently tap to lift dust


Needlework: Dry-clean

- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Le luminaire est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de le manipuler.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.




1. The product must be installed to a structural support suitable for the weight of the product. Ensure you have access to the top of the mounting support. Drill a hole through the support and remove the nuts, the lock washer, the large washer, and ceiling rose. Ensure the remaining washers and nut are far enough down the tube to allow the tube to be fitted the whole way through the mounting support.




2. Push the bar through the structural support, keeping the bracket below the ceiling. Reattach the components removed in the previous step above the support and ensure they are secured tightly.




3. Thread the cable through the ceiling loop and into the threaded tube until it comes out above the support.




4. Attach the bracket to the Ceiling Box ensuring it is secured tightly.




5. Having identified the house-hold wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above.



6. Secure the ceiling rose in place against the ceiling using the threaded ring ensuring it is tightly fitted.



7. Carefully attach the glass bowl to the base of the light using the finial and washers provided.



8. Lift the glass up and hang on the hook using the hole located at the top of the glass. Continue hanging the glass petals so they overlap the previous one. Begin by hanging the petals from the central hooks first, before moving on to the outer hooks. Complete loading of glass onto 1 tier before starting the next tier, so to avoid product becoming unbalanced.

Français

1. Le produit doit être installé sur un support structurel adapté au poids du produit. Assurez-vous d'avoir accès à la partie supérieure du support de montage. Percez un trou à travers le support et retirez les écrous, la rondelle de blocage, la grande rondelle et la rosace de plafond. Veillez à ce que les rondelles et l'écrou restants soient suffisamment éloignés du tube pour permettre au tube de traverser entièrement le support de montage.
2. Poussez la barre à travers le support structurel, en maintenant le support sous le plafond. Refixez les éléments retirés à l'étape précédente au-dessus du support et assurez-vous qu'ils sont bien serrés.
3. Faites passer le câble dans la boucle du plafond et dans le tube fileté jusqu'à ce qu'il ressorte au-dessus du support.
4. Fixez le support au boîtier de plafond en vous assurant qu'il est bien serré.
5. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez les câbles d'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de fils comme indiqué ci-dessus.
6. Fixez la rosace au plafond à l'aide de la bague filetée en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée.
7. Fixer soigneusement le bol en verre à la base de la lampe à l'aide de l'embout et des rondelles fournis.
8. Soulever le verre et l'accrocher au crochet en utilisant le trou situé en haut du verre. Continuer à accrocher les pétales de verre de manière à ce qu'ils recouvrent le précédent. Commencer par accrocher les pétales aux crochets centraux, avant de passer aux crochets extérieurs. Terminer le chargement du verre sur un étage avant de commencer l'étage suivant, afin d'éviter que le produit ne soit déséquilibré.

Español

1. El producto tiene que instalarse sobre un soporte estructural adecuado al peso del producto. Asegúrese de tener acceso a la parte superior del soporte de montaje. Taladre un agujero a través del soporte y retire las tuercas, la arandela de seguridad, la arandela grande y el rosetón. Compruebe de que las arandelas y tuercas restantes estén lo suficientemente abajo del tubo para permitir que este se ajuste completamente a través del soporte de montaje.
2. Empuje la barra a través de la viga mientras mantiene el soporte debajo del techo. Vuelva a colocar los componentes que retiró en el paso anterior por encima de la viga y compruebe que estén bien asegurados.
3. Pase el cable a través de la presilla del techo y del tubo con rosca hasta que salga por encima del soporte.
4. Fije el soporte a la caja de techo y compruebe que esté bien sujeto.
5. Una vez identificado el cableado de la casa, conecte el suministro del edificio y los cables del producto juntos en los conectores de cables como se muestra arriba.
6. Asegure el rosetón en su lugar contra el techo mediante el anillo de rosca y compruebe que esté bien ajustado.
7. Monte cuidadosamente el cuenco de cristal en la base de la luz usando el pináculo y las arandelas suministradas.
8. Levante el cristal y cuélgelo del gancho por el agujero de la parte superior del cristal. Siga colgando los pétalos de cristal de forma que cada uno quede por encima del anterior. Empezce colgando los pétalos de los ganchos centrales primero, antes de pasar a los ganchos exteriores. Termine de colgar pétalos de cristal en el nivel 1 antes de empezar con el siguiente, para evitar que el producto se desequilibre.

Deutsche

1. Das Produkt muss an eine strukturelle Unterstützung montiert werden, die für das Gewicht des Produktes geeignet ist. Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zum oberen Teil der Halterung haben. Bohren Sie ein Loch durch die Halterung und entfernen Sie die Muttern, die Sicherungsscheibe, die große Unterlegscheibe und die Deckenrosette. Vergewissern Sie sich, dass die übrigen Unterlegscheiben und Mutter sich weit genug unten im Rohr befinden, um das Rohr vollständig durch die Halterung zu montieren.
2. Schieben Sie das Rohr durch die strukturelle Unterstützung, wobei die Halterung unter der Decke bleiben muss. Fügen Sie die im vorigen Schritt entfernten Teile wieder über der Halterung an und stellen Sie sicher, dass Sie fest sitzen.
3. Führen Sie das Kabel durch die Deckenschlaufe und in die Gewindehülse, bis es über der Halterung herauskommt.
4. Montieren Sie die Halterung an der Deckeninstallationsdose und stellen Sie dabei sicher, dass es fest sitzt.
5. Nach Identifikation der Hausstromverkabelung verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Leitungsverbindern wie oben gezeigt.
6. Befestigen Sie die Deckenrosette mit Hilfe des Gewinderings an der Decke und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
7. Befestigen Sie die Glasschale vorsichtig mit dem mitgelieferten Endstück und den Unterlegscheiben am Sockel der Leuchte.
8. Heben Sie das Glas an und hängen Sie es mit Hilfe des Lochs an der Oberseite des Glases an den Haken. Hängen Sie die weiteren Glasblütenblätter so auf, dass sie sich mit dem vorherigen überlappen. Hängen Sie die Blütenblätter zunächst an den mittleren Haken auf, bevor Sie zu den äußeren Haken übergehen. Beenden Sie das Einhängen des Glases auf einer Ebene, bevor Sie mit der nächsten Ebene beginnen, damit das Produkt nicht aus dem Gleichgewicht gerät.

Italiano

1. Il prodotto deve essere installato su un supporto strutturale adatto a sostenere il peso del prodotto. Assicurarsi di avere accesso alla parte superiore del supporto di montaggio. Forare un buco attraverso il supporto e rimuovere i dadi, la rondella di sicurezza, la rondella grande e la rosetta di copertura. Assicurarsi che le rondelle e i dadi rimanenti siano sufficientemente in fondo al tubo per permettere al tubo di inserirsi interamente nel supporto.
2. Spingere la barra attraverso il supporto strutturale, tenendo la staffa sotto il soffitto. Reinserire i componenti rimossi al passo precedente sopra il supporto e assicurarsi che siano fissati saldamente.
3. Inserire il cavo attraverso l'anello a soffitto e il tubo filettato finché finché non spunta sopra il supporto.
4. Collegare la staffa alla scatola a soffitto assicurandosi che sia fissata saldamente.
5. Dopo aver individuato l'impianto elettrico domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ai cavi del prodotto nei connettori per cavi come mostrato sopra.
6. Fissare la rosetta di copertura contro il soffitto utilizzando l'anello filettato assicurandosi che sia ben aderente.
7. Attacca con cura la ciotola di vetro alla base della luce usando il terminale e le rondelle fornite.
8. Solleva il vetro e appenderlo al gancio utilizzando il foro situato nella parte superiore del vetro. Continua ad appendere i petali di vetro in modo che si sovrappongano al precedente. Inizia appendendo i petali prima ai ganci centrali, prima di passare ai ganci esterni. Completa il caricamento del vetro su 1 livello prima di iniziare il livello successivo, in modo da evitare sbilanciamenti del prodotto.