

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Luminaire is suitable for indoor locations only.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use. Switch the product off and allow to cool before handling or changing bulbs.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.

Cleaning Instructions

Brass - all types: Use a soft dry lint free cloth

Bronze, Nickel, Silver & Chrome: Use a dry cloth only, no chemical cleaners

Glass: We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.

Gilt Wood: Use a dry cloth only

Ceramic: Use a damp cloth only

Wood: Wax polish i.e. Antique wax

Alabaster: Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.

Lacquered Furniture: Furniture polish

Crystal: Damp cloth

Card/Laminated Shades: Use a Feather duster only

Silk Shades: Gently tap to lift dust


Needlework: Dry-clean

- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballiez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Le luminaire est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant l'utilisation. Éteignez le produit et laissez-le refroidir avant de manipuler ou de changer les ampoules.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.




1. Measure and mark out the wall fixings prior to installation. Mount the bracket to the wall.



2. Having identified the household wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above.



3. Hang the product onto the bracket using the hook provided.



4. Secure the bottom of the product to the wall using mounting screws. Ensure the product is secured to the wall.

Français

1. Mesurez et marquez les fixations murales avant l'installation. Montez le support sur le mur.
2. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez l'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de fils comme indiqué ci-dessus. 3/8" de conducteur nu doit être exposé pour les terminaisons.
3. Accrochez le produit sur le support à l'aide du crochet fourni.
4. Fixez le bas du produit au mur à l'aide de vis de montage. Assurez-vous que le produit est bien fixé au mur.

Deutsche

1. Messen und markieren Sie die Befestigungspunkte für die Wand vor der Montage. Montieren Sie die Halterung an der Wand.
2. Nachdem Sie die Haushaltsverkabelung identifiziert haben, verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Kabelverbindern wie oben gezeigt. 3/8" des blanken Leiters sollten für die Anschlüsse freigelegt werden.
3. Hängen Sie das Produkt mit dem mitgelieferten Haken in die Halterung ein.
4. Befestigen Sie den Boden des Produkts mit Hilfe der Befestigungsschrauben an der Wand. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an der Wand befestigt ist.

Español

1. Mida y marque las fijaciones de la pared antes de la instalación. Monte el soporte en la pared.
2. Una vez identificado el cableado doméstico, conecte el suministro del edificio y los cables del producto en los conectores de cables como se muestra arriba. Se deben exponer 3/8" de conductor desnudo para las terminaciones.
3. Cuelgue el producto en el soporte usando el gancho que se proporciona.
4. Asegure la parte inferior del producto a la pared con tornillos de montaje. Compruebe que el producto esté asegurado a la pared.

Italiano

1. Misura e segna i fissaggi al muro prima dell'installazione. Monta la staffa alla parete.
2. Dopo aver identificato il cablaggio domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ei cavi del prodotto insieme nei connettori dei cavi come mostrato sopra. 3/8" di conduttore nudo dovrebbero essere scoperti per le terminazioni.
3. Appendi il prodotto alla staffa utilizzando il gancio in dotazione.
4. Fissare la parte inferiore del prodotto alla parete utilizzando le viti di montaggio. Assicurarsi che il prodotto sia fissato alla parete.