

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Luminaire is suitable for indoor locations only.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use. Switch the product off and allow to cool before handling or changing bulbs.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.


Cleaning Instructions

- Brass** - all types: Use a soft dry lint free cloth
- Bronze, Nickel, Silver & Chrome:** Use a dry cloth only, no chemical cleaners
- Glass:** We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.
- Gilt Wood:** Use a dry cloth only
- Ceramic:** Use a damp cloth only
- Wood:** Wax polish i.e. Antique wax
- Alabaster:** Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.
- Lacquered Furniture:** Furniture polish
- Crystal:** Damp cloth
- Card/Laminated Shades:** Use a Feather duster only
- Silk Shades:** Gently tap to lift dust
- Needlework:** Dry-clean
- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Le luminaire est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant l'utilisation. Éteignez le produit et laissez-le refroidir avant de manipuler ou de changer les ampoules.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.



1. Remove the top backplate and grub screw from the product.




2. Position the back plates onto the mounting surface, the distance between the two centre holes should be 16 1/4". Mark and drill mounting holes into the mounting surface.




3. Attach the backplates onto the wall using suitable fixings.


Oban Rise and Fall Wall Light




4. Hang the product onto the top backplate. Position the product onto the bottom backplate as shown and tighten the grub screws.




5. Plug the product into the main power supply



6. Use the switch as necessary to turn the product on and off.



7. Manoeuvre the arm into the desired position. The thumb screw should be loosened in order to move the arm.



8. Attach the harp as shown.

Secure the shade with use of the decorative finial.

Français

1. Retirez la vis sans tête et la plaque arrière du produit.
2. Placer les plaques arrière sur la surface de fixation, en respectant une distance de 41.3 cm entre les deux trous centraux.
3. Fixez la plaque arrière au mur à l'aide de fixations appropriées.
4. Accrocher le produit à la plaque arrière supérieure. Placer le produit sur la plaque arrière inférieure comme indiqué.
5. Branchez le produit sur l'alimentation principale.
6. Si nécessaire, utilisez l'interrupteur pour allumer et éteindre le produit.
7. Manœuvrez le bras dans la position souhaitée.
8. Attachez la harpe comme indiqué ci-dessus

Sécurisez l'abat-jour à l'aide de l'embout décoratif.

Deutsche

1. Entfernen Sie den Gewindestift und die Rückwand vom Produkt.
2. Richten Sie die Rückplatten auf der Montagefläche aus. Der Abstand zwischen den beiden Mittellöchern sollte 41.3 cm betragen.
3. Befestigen Sie die Rückwand mit geeigneten Befestigungen an der Wand.
4. Hängen Sie das Produkt an die obere Rückplatte. Positionieren Sie es wie abgebildet auf der unteren Rückplatte.
5. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
6. Schalten Sie das Gerät bei Bedarf mit dem Schalter ein und aus.
7. Manövrieren Sie den Hebel in die gewünschte Position.
8. Befestigen Sie die Harfe wie oben gezeigt

Sichern den Lampenschirm Sie sie mit der dekorativen Zierspitze.

Español

1. Retire el tornillo sin cabeza y la placa posterior del producto.
2. Coloque las placas traseras sobre la superficie de sujeción; la distancia entre los dos agujeros del centro debe ser de 41.3 cm.
3. Sujete la placa posterior a la pared con las fijaciones adecuadas.
4. Cuelgue el producto sobre la placa trasera superior. Coloque el producto sobre la placa trasera inferior tal y como se muestra.
5. Conecte el producto a la fuente de alimentación principal.
6. Utilice el interruptor según sea necesario para encender y apagar el producto.
7. Coloque el brazo en la posición que desee.
8. Coloque el arpa como se muestra en la imagen de arriba

Fíjelo la pantalla de la lámpara con el pináculo decorativo.

Italiano

1. Rimuovere il grano e la piastra posteriore dal prodotto.
2. Posizionare le piastre posteriori sulla superficie di installazione; la distanza tra i due fori centrali deve essere di 41.3 cm.
3. Fissare la piastra posteriore alla parete utilizzando sostegni adatti.
4. Sospendere il prodotto sulla piastra posteriore superiore. Posizionare il prodotto sulla piastra posteriore inferiore come illustrato.
5. Collegare il prodotto alla rete elettrica.
6. Usare l'interruttore a seconda delle necessità per accendere e spegnere il prodotto.
7. Posiziona il braccio nella posizione che desideri.
8. Attaccare l'arpa come mostrato sopra.

Fissare il paralume con l'uso dell'elemento decorativo.